

Swisson – XMT-500

Kontrolér a tester XMT-500 obsahuje užitečné funkce pro DMX, RDM, Art-Net, sACN, testování signálu a testování kabelů. Zatímco funkce DMX umožňuje odesílat hodnoty do libovolného kanálu DMX nebo sledovat přijímané signály, funkce RDM pomáhají vyhledávat a dálkově konfigurovat svítidla kompatibilní s RDM. Kromě toho lze v režimu příjmu odesílat nebo prohlížet příkazy sACN a Art-Net. Testování signálu pomáhá kontrolovat integritu signálu a poskytuje přehled o toku signálu v reálném čase a sleduje časové aspekty DMX & RDM. Někdy jsou problémy jednoduše způsobeny vadnými kabely, funkce testování kabelů automaticky skenuje všechny konektorové spoje v jakémkoli 3kolíkovém nebo 5kolíkovém kabelu DMX i kabelu RJ-45. Díky hardwarovému klíči pro testování kabelů lze snadno testovat i nainstalované kabely.

Plnobarevný, podsvícený displej poskytuje vysokou kontrastní viditelnost, zatímco intuitivní systém nabídky a multifunkční softwarová tlačítka usnadňují navigaci. Vysokokapacitní interní lithium-iontová baterie je kompatibilní s běžnými nabíječkami USB-C.

Vlastnosti:

- Hmotnost: 0,445 kg (1 lb.)
- Rozměry (D x Š x V): 122 x 75 x 43 mm (4,8,, x 2,95" x 1,7")
- Provozní teplota: -20 až +50 °C (-4 až +122 °F)
- Napájení baterie: 3,6 V, 3200 mAh
- Napájení: USB-C 5V DC, 7,5W
- etherCON Neutrik
- XLR 5-pinový samec Neutrik
- XLR 5-pin samice Neutrik
- Displej: 2,4" IPS TFT
- Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX, automatické nastavení, automatické MDI-X
- Síťové protokoly: sACN (v0.2), Art-Net 1 až 4
- DMX ANSI E1.11
- RDM ANSI E1.20
- Signálové porty EIA-485

